

CCF FORMAT IR PROTOCOL FOR ALL MODELS

VERSION 1.0

Device Code: 62 Function: 30, **[Power Off]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 31, **[FAV / SUB]**0000 0074 0000 000D 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0C7E

Device Code: 62 Function: 32

0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0020 0C9EDevice Code: 62 Function: 33, **[Digit 1]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0040 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 34, **[Digit 2]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0020 0020 0040 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 35, **[Digit 3]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0020 0020 0040 0020 0020 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 36, **[EPG] / [Input HDMI 2]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0040 0040 0020 0020 0C9EDevice Code: 62 Function: 37, **[Digit 4]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0040 0040 0040 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 38, **[Digit 5]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0040 0020 0020 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 39, **[Digit 6]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020
0040 0020 0020 0020 0020 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 40, **[Digit 0]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040
0020 0020 0020 0020 0C9EDevice Code: 62 Function: 41, **[Digit 7]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040
0020 0020 0040 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 42, **[Digit 8]**0000 0074 0000 000A 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040
0040 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 43, **[Digit 9]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040
0040 0020 0020 0020 0C7E

Device Code: 62 Function: 44, [- -]

0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020
0020 0040 0020 0020 0C9E

CCF FORMAT IR PROTOCOL FOR ALL MODELS

VERSION 1.0

Device Code: 62 Function: 45, **[Play]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020
0020 0040 0040 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 46, **[Record]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020
0020 0020 0020 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 47, **[Pause]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 48, **[Stop]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0020 0020 0020 0020 0020 0C9EDevice Code: 62 Function: 49, **[FFWD]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0020 0020 0020 0020 0040 0C7EDevice Code: 62 Function: 50, **[REWD]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0020 0020 0040 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 51, **[Skip_Next]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0020 0020 0040 0020 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 52, **[Skip_Prev]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0040 0040 0020 0020 0C9E

Device Code: 62 Function: 53

0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0040 0040 0040 0020 0C7EDevice Code: 62 Function: 54, **[Last Channel]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0040 0020 0020 0040 0C9E

Device Code: 62 Function: 55

0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040
0040 0020 0020 0020 0020 0C7E

Device Code: 62 Function: 56

0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0040 0020 0020 0020 0C9EDevice Code: 62 Function: 57, **[II / Movie]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0040 0020 0020 0040 0C7EDevice Code: 62 Function: 58, **[III / Music]**0000 0074 0000 000B 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0040 0040 0040 0C9EDevice Code: 62 Function: 59, **[IV / Internet]**0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0040 0040 0020 0020 0C7E

CCF FORMAT IR PROTOCOL FOR ALL MODELS

VERSION 1.0

Device Code: 62 Function: 60, **[Size]**

0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0040 0020 0020 0C9E

Device Code: 62 Function: 61, **[Power On]**

0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0040 0040 0020 0C7E

Device Code: 62 Function: 62, **[Power Off]**

0000 0074 0000 000C 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0040 0C9E

Device Code: 62 Function: 63, **[Power Status]**

0000 0074 0000 000D 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020
0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0C7E

Please note:
Some of the IR commands are not implemented in all models!